

AKILLI SAAT

Kullanım Kılavuzu



Platform gereksinimlerine uyum sağlar:

Android 5.0 ve üstü mobil cihazlar
IOS 9.0 ve üstü mobil cihazlar

Uygulamayı İndirme Yöntemi:

- IOS/ Android cihaz kullanıcıları: Aşağıdaki QR Kodu tarayın ve uygulamayı indirin.
- Android: Uygulama mağazanızda "LaxasFit" olarak aratın ve uygulamayı indirin.
- IOS: Appstore üstünde "LaxasFit" olarak aratın ve uygulamayı indirin.



İlk Kullanış:

- Saatın normal şekilde çalışmasını sağlamak için lütfen önce şarj edin.
- Kablosuz manyetik şarj cihazını güç kaynağına bağlayın. Saatın arka yüzünü kablosuz manyetik şarj pedine hizalayın. Şarj bağlantısı sağlandığında şarj tabanındaki gösterge ışığı yeşil yanacaktır.



Saat ve Uygulama Bağlantısı

- Uygulamayı indirme sırasında gerekli izinler tamamen kabul edilmelidir; ayrıca tüm özelliklerin kullanılabilmesi için saat ile cep telefonu, uygulama ve cep telefonunun Bluetooth bağlantısı üzerinden birbirine bağlanmalıdır.
- Uygulama bağlantı yöntemi: Uygulamayı ve cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini açın; uygulama, onaylamak için bildirim ayarını etkinleştirmenizi hatırlatır. Cihaz eklemek için tıklayın, cihaz adını arayın ve eşleştirmek için Bağlan'a tıklayın
- Cep telefonu Bluetooth bağlantısı: Saatın Bluetooth özelliği açık olmalıdır; cep telefonunuzun Bluetooth ayarlarına girin, model adını taşıyan Bluetooth cihazını arayın ve eşleştirmek için "Bağlan" seçeneğine tıklayın
- Yaygın Bluetooth sorunlarına basit çözüm: Çeşitli cep telefonu markalarının Bluetooth protokollerindeki uyumsuzluk nedeniyle, cep telefonu ile saat arasındaki Bluetooth bağlantısı bazen kararsız olabilir. Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini kapatıp yeniden bağlayabilir veya saati fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz; örneğin, saatin şarjı bitmişse, güç düğmesini 10 saniye basılı tutarak saati yeniden başlatabilirsiniz.
- Bluetooth bağlantısının başarılı olup olmadığını nasıl kontrol edebiliriz: Ana menünün sol üst köşesindeki Bluetooth simgesi, bağlantının başarılı olduğunu belirtmek için oval şeklindedir. Saati kullanarak telefona dokunup bulabilir veya uygulamaya girerek saati bulabilirsiniz. Titreşim hissederseniz, bu Bluetooth bağlantısının başarıyla kurulduğu anlamına gelir.
- Saate gelen bir arama olduğunda, QQ WeChat'te bildirim uyarısı görünmez; bilgi bildirimlerini alabilmek için telefon ayarlarını düzenlemeniz, ilgili uygulamayı açmanız ve bildirim ayarlarını etkinleştirmeniz gerekir.

Saat Kullanım Talimatları:

Güç Düğmesi : Üst Düğme: Geri dönmek için kısa süreli basılı tutun. Alt Düğme : Ekranı uyandır / kilitle fonksiyonu, ve cihazı kapatıp açmak için uzun süre basılı tutun.
Saat Arayüzü: Kart işlevleri veya kısayol bileşenleri arasında gezinmek için sola veya sağa kaydırın. Akıllı yığın (Smart Stack) ya da mesaj bildirimlerine erişmek için yukarı veya aşağı kaydırın.



Saat Fonksiyonları Tanıtımları:

	Bekleme Arayüzü	Bekleme arayüzüne giriş yapın.
	Arama Tuşları	Bluetooth üzerinden cep telefonuna bağlandıktan sonra arama yapabilir ve gelen aramaları saat üzerinden yanlıyabilirsiniz.
	Rehber	Saat uygulamaya başarıyla bağlandıktan sonra uygulama üzerinden kişi ekleyebilirsiniz. Kişi başarıyla eklendiğinde, saatin telefon rehberi otomatik olarak senkronize edilecektir. Arama yapmak için saatin telefon rehberindeki ilgili kişiyi dokununuz. Not: Bu özelliğin kullanılabilmesi için saatin Bluetooth üzerinden cep telefonuna bağlı olması gerekmektedir.
	Arama Kaydı	Saat üzerinde arama kayıtları görüntülenebilir. Arama gerçekleştirmek için listedeki telefon numarasına dokununuz.
	Bildirimler	QQ, WeChat ve benzeri uygulamalardan gelen mesaj bildirimleri görüntülenebilir. Not: IOS 12 ve üzeri sistemlerde SMS bildirimleri varsayılan olarak engellenebilir.
	Hareket	Spor modu seçim ekranına girin (Koşu, Ip Atlama, Bisiklet, Dağcılık). İlgili spor modunu seçip tekrar dokunarak aktivite takibini başlatabilirsiniz. Egzersiz süresi, mesafe, yakılan kalori ve kalp atış hızı verileri gerçek zamanlı olarak izlenebilir.
	Spor Kaydı	Bütün Egzersiz verilerinizi kaydedin.
	Adımsayar	Cihaz, gün boyunca attığınız adımları otomatik olarak kaydeder ve hesaplar. Adım verileri her gün saat 00:00'da sıfırlanır. Günlük adım istatistikleri uygulama üzerinden görüntülenebilir.
	Uyku Takibi	Uyku kalitenizi izlemek amacıyla uyku takibi özelliğini açın. Cihaz, uyku sürenizi ve uyku durumunuzu otomatik olarak takip eder.
	Hareketsizlik Bildirimi	Uzun süre hareketsiz kalmanızı önlemek için hareketsizlik hatırlatma süresini ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre sonunda saat titreterek uyarı verir ve ekranda bir bildirim görüntüler.
	Kalp Ritmi	Saati bileğinize sıkı ancak rahat olacak şekilde takın. En doğru ölçüm için saatin, bilek kemignin yaklaşık bir parmak üstünde konumlandırılması önerilir. Gerçek zamanlı kalp atış ölçümü yapılabilir. Referans olarak, yetişkin bir kişinin normal dinlenme halindeki kalp atış hızı genellikle dakikada 60-100 atım (bpm) arasındadır.

	Kan Basıncı	Saati bileğinize sıkı ancak rahat olacak şekilde takın. En doğru ölçüm için cihazın, bilek kemignin hemen üst kısmına yerleştirilmesi önerilir. Cihaz gerçek zamanlı kan basıncı ölçümü yapabilir. Yetişkinlerde normal diastolik kan basıncı 60-80 mmHg, sistolik kan basıncı ise 100-120 mmHg aralığındadır.
	Kan Oksijeni Takibi	Saati bileğinize sıkı ancak rahat olacak şekilde takın. En doğru ölçüm için cihazın bilek kemignin hemen üst kısmına yerleştirilmesi önerilir. Cihaz gerçek zamanlı kan oksijen (SpO2) ölçümü yapabilir. Sağlıklı bireylerde normal SpO2 değeri genellikle %95-%100 aralığındadır.
	Bluetooth Kamera	Telefon kilidi değişken ve uygulama arayüzü açıkken saat Bluetooth kamera moduna girer. Telefon otomatik olarak kamera arayüzünü açar. Fotoğraf çekmek için saati sallayın; telefon fotoğrafı çeker ve cihaz hafızasına kaydeder. Alternatif olarak, Uygulama üzerinden "Uzaktan Selfie" moduna girin. Telefon kamera arayüzü otomatik olarak açılır. Kullanım kılavuzuna göre saati sallayarak fotoğraf çekimi gerçekleştirilir ve fotoğraf telefona kaydedilir.
	Bluetooth Müzik	Telefonunuzdaki müzik oynatmayı kontrol edebilirsiniz (oynatma, duraklatma, önceki ve sonraki parça).
	Telefonu Bul	Saat telefon ile Bluetooth üzerinden bağliken "Telefon Bul" özelliğini kullanabilirsiniz. Büyüteç simgesine uzun basıldığında telefon çalar ve kolayca bulunabilir.
	Hava Durumu	Mevcut ortam sıcaklığı cihaz üzerinde derece (°C) olarak görüntülenir.
	Kronometre	Kronometreyi başlatarak zaman ölçümünü başlatın ve tekrar dokunarak durdurun.
	Alarm	Uygulama üzerinden özel bir alarm saati ayarlayabilirsiniz. Alarm zamanı geldiğinde saat titreşimle hatırlatma yapar.
	Ayarlar	Cihazda titreşim fonksiyonu açılıp kapatılabilir ve ses seviyesi kullanıcı tercihlerine göre ayarlanabilir.
	Tema	Kullanıcı arayüzü temasını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
	Hakkında	Cihaz bilgileri bölümünde MAC adresi, Bluetooth cihaz adı ve yazılım sürüm numarası görüntülenebilir.

	Parlaklık	Cihaz ayarlarından parlaklık yüksekliğini ve arka ışık kapanma zamanını ayarlayabilirsiniz.
	QR Kod	QR Kod mobil uygulama tarafından indirilecektir.
	Sıfırlama	Cihaz sıfırlama işlemi gerçekleştirildiğinde pedometre, uyku takibi ve benzeri tüm kullanıcı verileri silinir ve cihaz fabrika ayarlarına döner.
	Nefes Alan Saat Görünümü	Ekran saati açıldığında, ekran açılır ve saati kapatır.
	Diller	Cihaza uygulama üzerinden bağlandıktan sonra dil ayarları uygulama veya saat üzerinden değiştirilebilir. Yapılan dil değişikliği her iki tarafta da otomatik olarak senkronize edilir.
	Arama Bildirimi	Cihaza uygulama üzerinden bağlandıktan sonra dil ayarları uygulama veya saat üzerinden değiştirilebilir. Yapılan dil değişikliği her iki tarafta da otomatik olarak senkronize edilir.
	Kadran Adası	Uygulama içindeki kadran yönetimi bölümüne girildiğinde kullanıcı kendi kadrانlarını ve yerel kadrانları görüntüleyebilir. Ayrıca DIY kadrانlar ve kadrان mağazasından seçilen kadrانlar saate aktarılabilir.
	Mini Oyunlar	Saat üzerinden yarış oyunu oynanabilir.
	Ekranı El ile Kapatma	El ile ekran kapatma özelliğini açın. Kullanıcı ekranı el ile kapattığında cihaz ekranı otomatik olarak kapanır.

Kullanım Öncesi Uyarıları:

- Banyo veya yüzme için uygun değildir.

2.Verilerinizi yedeklerken lütfen saatinizi bağlayın.

3Cihazı şarj etmek için dahili şarj kablusunu kullanın.

4. Saatın uzun süre yüksek nem, aşırı yüksek sıcaklık veya aşırı düşük sıcaklık koşullarına maruz kalmamasına dikkat edin.

Cihaz Bakımı:

1.Sensörü zedelemeyin, herhangi bir hasardan koruyun.

2.Cihazı şarj etmek için dahili şarj kablusunu kullanın.

3.Cihaz yüzeyi nemli bir bezle silinebilir. Yağ ve kir birikimini temizlemek için yumuşak sabunlu su kullanılabilir.

4. Saatın güçlü darbelerle ve aşırı ısıya maruz kalmasından kaçının. Bu ürün IP68 su geçirmezlik standardını desteklemez. Bu nedenle yağmur, el yıkama, yüzme, sıcak duş

veya sauna gibi ortamlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca su buharına karşı koruma sağlamaz.

Kullanım talimatlarına aykırı şekilde su teması nedeniyle oluşan arızalarda firma ücretsiz garanti hizmeti sunmaz.

Ortak Yaşanan Problemler:

Saatinizi bulamıyor musunuz?

Cevap: Cep telefonu saatin Bluetooth yayını algılayamazsa, saatin açık, etkin ve başka bir mobil cihaza bağlı olmadığını kontrol edin. Saati telefona yaklaştırarak yeniden eşleştirme işlemi gerçekleştirin.

Sorun devam ederse telefonun Bluetooth özelliğini kapatıp 20 saniye sonra yeniden açın ve cihaz aramasını tekrar başlatın.

Bluetooth bağlantısı her zaman açık mı?

Cevap: Veriler senkronize edilmeden önce egzersiz ve uyku verileri saat üzerinde saklanır. Cep telefonu ile saat arasında Bluetooth bağlantısı kurulduğunda, veriler otomatik olarak telefona aktarılır. Ancak saatin veri depolama kapasitesi sınırlıdır ve yaklaşık bir haftalık veriyi saklayabilir. Depolama alanı dolduğunda en eski veriler otomatik olarak silinerek yerlerine yeni veriler kaydedilir. Bu nedenle verilerin kaybolmaması için saatinizi düzenli olarak telefonunuzla senkronize etmeniz önerilir. Not: Arama ve SMS bildirimlerinin çalışabilmesi için Bluetooth bağlantısının sürekli açık olması gerekir.Alarm hatırlatma özelliği çevirmişdi (Bluetooth bağlantısı olmadan) da çalışabilir.

Eğer Saat Şarj Olmazsa Ne Yapmalıyım?

1. Şarj yönünün doğru olduğundan ve şarj klipsinin saat ile tam temas ettiğinden emin olun.
2. Saatın pil voltajı 3,6 V'un altına düştüğünde, pil koruma amacıyla bir ön şarj süreci uygulanabilir.
Not: Şarj cihazı bağlandıktan sonra cihaz normalde hemen şarj moduna geçer. Ekranda herhangi bir gösterim görünmüyorsa, cihazın şarj moduna geçebilmesi için 3 ila 5 dakika boyunca şarjda kalmasını bekleyin.

Saatın Uzun Süre Takılması İnsan Vücuduna Zarar Verir Mi?

Cevap: İhazın yaydığı elektromanyetik radyasyon seviyesi, ABD **Federal Communications Commission (FCC)** standartlarının çok altındadır ve ihmal edilebilir düzeydedir. Bu nedenle cihazın uzun süre kullanılması insan vücudunda radyasyon kaynaklı bir zarara neden olmaz.